



## WiFi Adapter RB 1310



### Spis treści

WiFi Adapter RB 1310 .....	1
Zastosowanie .....	1
Parametry techniczne: .....	2
Podłączenie .....	2
Sterowanie za pomocą tabletu (telefonu) .....	2
Połączenie tabletu (telefonu) bezpośrednio z WiFi Adapterem RB 1310.....	3
Podłączenie tabletu (telefonu) do adaptera przez domową sieć Wi-Fi .....	4
Podłączenie program do sterowania makietą na PC .....	5

### Zastosowanie

WiFi Adapter RB 1310 przeznaczony jest do sterowania centralami wyposażonymi interfejsami XpressNet®, LocoNet®. Sterowanie może odbywać się za pomocą tabletu (telefonu) z zainstalowaną aplikacją RailBox Railroad Control (lub inną, np. Roco Z21®) lub przez PC za pomocą interfejsu USB przez protokół LI100F.

WiFi Adapter RB 1310 posiada po jednym porcie XpressNet®, LocoNet®, micro USB oraz moduł Wi-Fi. W komplecie z Adapterem kabel odpowiedni zarówno do XpressNet® jak i do LocoNet®

[www.railbox.pl](http://www.railbox.pl)

\*Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz nazwy i zdjęcia produktów użyte w niniejszej dokumentacji są własnością ich właścicieli

[Pobierz aplikację](#)  
[RailBOX. Railroad Control](#)




### Parametry techniczne:

- Wymiary adaptera - 64 x 68 x 29mm
- Zasilanie po przez kabla w komplecie

### Podłączenie

**Uwaga:** Zakaz jednoczesnego podłączenia przez interfejsy XpressNet® oraz LocoNet®.



### Sterowanie za pomocą tabletu (telefonu)

Podłączenie tabletu (telefonu) do WiFi Adaptera RB 1310 jest możliwe w dwa sposoby:

- Bezpośrednio do WiFi Adaptera RB 1310. Jest to najłatwiejszy sposób, ale niektóre typy tabletów i telefonów mogą gubić połączenie z centralą, ponieważ „szukają” podłączenia do Internetu.

[www.railbox.pl](http://www.railbox.pl)

\*Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe oraz nazwy i zdjęcia produktów użyte w niniejszej dokumentacji są własnością ich właścicieli

[Pobierz aplikację RailBOX. Railroad Control](#)





- Za pomocą domowej sieci Wi-Fi. Nieco bardziej zaawansowany sposób, jednak umożliwia bezprzewodowe sterowanie makietą z poziomu komputera PC za pomocą odpowiedniego oprogramowania, np. TrainController, GBBKolejka używając protokołu LenzLAN.

**Połączenie tabletu (telefonu) bezpośrednio z WiFi Adapterem RB 1310**

W ten sposób można najłatwiej skonfigurować telefon do sterowania makietą. Proste kroki konfiguracji:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zainstalować aplikację „RailBOX. Railroad Control” z Google Play</li> <li>• Włączyć WiFi Adapter RB 1310, otworzyć aplikację</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknąć na znaczek Wi-Fi w prawym górnym rogu ekranu</li> <li>• Podłączyć telefon do sieci WiFi Adaptera RB1310 z nazwą RAILROAD wpisując hasło „12345678”.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wrócić i dalej wejść do „Konfiguracja”</li> <li>• Wpisać w pole „IP-Adres” wartość „192.168.4.111” i kliknąć „POŁĄCZ PONOWNIE”.</li> <li>• Teraz znaczek Wi-Fi powinien być zielony wskazując, że podłączenie do WiFi Adaptera jest aktywne. Można spróbować nacisnąć „STOP” i sprawdzić czy WiFi Adapter odreaguje na tę komendę.</li> </ul>	





Podłączenie tabletu (telefonu) do adaptera przez domową sieć Wi-Fi

<p>Podłączyć PC albo laptop do sieci WiFi Adaptera (Nazwa: RAILROAD, Hasło: 12345678)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otworzyć przeglądarkę i wpisać 192.168.4.111. Jeśli PC jest podłączony do sieci RAILROAD to powinna otworzyć się strona konfiguracyjna WiFi Adaptera RailBOX.</li> <li>Wpisać w pole SSID i Password nazwę i hasło do domowej sieci Wi-Fi.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nacisnąć "wysłać" i poczekać na aktualizację strony. W przypadku podłączenia do domowej sieci Wi-Fi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pole „Status” wyświetli „Connected” oraz</li> <li>Pole „IP” będzie wskazywało bieżący IP adres WiFi Adaptera RB 1310 w domowej sieci Wi-Fi.</li> <li>W przypadku status „Disconnected” należy sprawdzić stan połączenia i nacisnąć „Wysłać” ponownie lub sprawdzić czy nazwa sieci i hasło są prawidłowe.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Submit</p> <p>Settings saved.</p> <p>RailBOX Electronics www.railbox.pl</p> <p><b>WiFi client</b></p> <p>Status: <b>Connected</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DHCP</p> <p>IP: 192.168.1.33</p> <p>Gateway: 192.168.1.1</p> <p>Netmask: 255.255.255.0</p> <p>SSID: Railbox</p> <p>Password: .....</p>
<p><b>Uwaga:</b> Adres IP WiFi Adaptera RB 1310 został wygenerowany automatycznie przez router sieci domowej i może być zmieniony przy kolejnym podłączeniu WiFi Adaptera do sieci domowej. Aby tego uniknąć należy w konfiguracji routera domowego Wi-Fi dodać WiFi Adapter do puli adresów statycznych IP. Można spróbować dalej używać ten IP który został wygenerowany</p>	<p><b>WiFi client</b></p> <p>Status: Connected</p> <p><input type="checkbox"/> DHCP</p> <p>IP: 192.168.1.33</p>





<p>automatycznie dlatego należy wyłączyć tryb DHCP i nacisnąć ponowne "wysłać"</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teraz podłączyć telefon lub tablet do domowej sieci Wi-Fi oraz w aplikacji do sterowania makietą (RailBOX: Railroad Control) wprowadzić bieżący IP adres WiFi Adaptera RB 1310 (Patrz „Podłączenie tabletu (telefonu) bezpośrednio do WiFi Adaptera RB 1310”).</li> </ul>	

### Podłączenie program do sterowania makietą na PC

WiFi Adapter umożliwi sterowanie makietą po przez różne oprogramowania, np. TrainController, Rocrail, GBBKolejka i itp.

Podłączenie WiFi Adaptera RB 1310 do PC możliwe w dwa sposoby (Poniżej przykład konfiguracji w programie GBBKolejka):

<p>Za pomocą kabla USB (Protokół Lenz LI100F). Przed konfiguracją należy zainstalować sterowniki urządzenia znajdujące się <a href="#">tutaj</a>:</p>	
<p>Przez protokół Lenz LAN. WiFi Adapter RB 1310 musi być w sieci lokalnej PC.</p>	

